

1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: ***311**
Wieder zuschalten: ***310**

3. Rückruf bei Besetzt

Aktivieren: -
Deaktivieren: -

4. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: ***211 und Zielrufnummer**
Aktivieren nach 20 Sekunden: ***611 und Zielrufnummer**
Aktivieren bei Besetzt: ***671 und Zielrufnummer**
Deaktivieren sofort: ***210**
Deaktivieren nach 20 Sekunden: ***610**
Deaktivieren bei Besetzt: ***670**
Status sofort: ***219**
Status nach 20 Sekunden: ***619**
Status bei Besetzt: ***679**

5. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: ***431**
Deaktivieren: ***430**
Anklopfen ablehnen: **R0**
Halten: **R2 (für zweite Verbindung)**
Makeln: **R2 (zurück zur ersten Verbindung)**
Rückfragen: **R und Zielrufnummer**
Aktive Verbindung beenden: **R1**